

## P64GIT



Kit Centrale P64 + Tastiera KM24G + CAS6IT;Centrale Ibrida (Wireless e filare)7/14 Zone + 1 Zona a 2 fili in centrale espandibili a 64 mediante espansioni EXM800; 4 Aree indipendenti,3 Uscite O.C. a bordo,63+1 Codici Utenti; Tastiera con display grafico LCD 240 x 120 pixel; Porta USB per programmazione con diagrammi interattivi relativi ad una Installazione Wizard guidata Informazioni sullo stato del sistema,Contenitore Plastico

### SCHEDA TECNICA

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero di Zone in Centrale</b>                               | 7/14 con raddoppio + 1 zona a 2 fili per rilevatore incendio                                                                                                                                                   |
| <b>Numero massimo di Zone (con espansioni)</b>                  | 64                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Uscite programmabili (su Pannello)</b>                       | 3                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Numero massimo di uscite programmabili</b>                   | 16                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Codici Utente (Utente + Master + Installatore)</b>           | 63+1                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Coercizione</b>                                              | Supportata (codice utente + 1)                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zona Chiave</b>                                              | Supportata , tipo bistabile                                                                                                                                                                                    |
| <b>Aree</b>                                                     | 4                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Aree condivise</b>                                           | Supportata                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Timers</b>                                                   | 16                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Massimo numero di tastiere/moduli sul BUS</b>                | 15                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Numero di eventi</b>                                         | 512 mostrati in tastiera                                                                                                                                                                                       |
| <b>Comunicatore PSTN</b>                                        | Mediante modulo PSTP (opzionale)                                                                                                                                                                               |
| <b>Interfaccia seriale integrata</b>                            | TTL Seriale                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Protocollo BUS</b>                                           | KRBUS proprietario + KRBUS interno                                                                                                                                                                             |
| <b>Protocollo comunicatore</b>                                  | Contact ID, 4x2                                                                                                                                                                                                |
| <b>Numero massimo di numeri telefonici utente da contattare</b> | Fino a 4 numeri (modulo PSTP opzionale) Fino a 5 numeri Utente (modulo GSVP opzionale)                                                                                                                         |
| <b>Programmazione remota da PSTN</b>                            | Supportata                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Rilevatore tipo "Roller" o conta impulsi</b>                 | Supportata                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Rilevatore tipo "Vibration" o vibrazione</b>                 | Supportata                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sensibilità zona "Roller"</b>                                | 0.01 - 0.25 sec.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sensibilità zona normale</b>                                 | 0.1 - 2.5 sec.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Terminazione di zona</b>                                     | NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL, Vibrazione, Roller (conta impulsi)                                                                                                                                   |
| <b>Modalità Inserimento</b>                                     | 4 modalità disponibili (Totale , Parziale , Notturmo , Vacanze)                                                                                                                                                |
| <b>Definizione di zona</b>                                      | 23 tipologie disponibili ( Ingresso/Uscita , Istantanea, Perimetrale , A seguire , etc)                                                                                                                        |
| <b>Attributi di zona</b>                                        | Abilita esclusione, nessun allarme, inserimento chiusura della porta, percorso di ingresso, percorso di uscita, verifica incendio, allarmi limitati, segnalazioni limitate, pre-allarme, inserimento notturno. |
| <b>Definizione PGM</b>                                          | 19 tipologie disponibili                                                                                                                                                                                       |
| <b>Attributi PGM</b>                                            | Inversione, Impulsiva, Associata, Pre allarme, Notifica Inserimento, Notifica inserimento fallito, Conferma Inserimento, Conferma Disinserimento, Cancella stato allarme.                                      |
| <b>Certificazioni</b>                                           | +EN50131, Grade2                                                                                                                                                                                               |

**SCHEDA TECNICA**

|                                                                                                 |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Dimensioni scheda (mm)</b>                                                                   | 145 x 77                      |
| <b>Dimensione Box (mm)</b>                                                                      | 260 x 280 x 95                |
| <b>Certificazione ambientale</b>                                                                | ROHS                          |
| <b>Temperatura di lavoro</b>                                                                    | Da -10°C a +50°C              |
| <b>Tastiere supportate</b>                                                                      | Solo KM24G (Compresa nel KIT) |
| <b>Caratteristiche Elettriche</b>                                                               |                               |
| <b>Tensione di alimentazione (AC)</b>                                                           | ~20 V                         |
| <b>Minima tensione di alimentazione (AC)</b>                                                    | ~16 V                         |
| <b>Massima tensione di alimentazione (AC)</b>                                                   | ~22 V                         |
| <b>Massima corrente erogata dal pannello (I+AUX + I+BELL + I+PGM +2 A ricarica batteria ) :</b> |                               |
| <b>Massima corrente di fusibile su AC</b>                                                       | 250 mA                        |
| <b>Massima corrente assorbita AC</b>                                                            | 150 mA                        |
| <b>Minima tensione su uscite +AUX, +BELL, +PGM</b>                                              | 12 V                          |
| <b>Massima tensione su uscite +AUX, +BELL, +PGM</b>                                             | 13.9 V                        |
| <b>Massima corrente erogata su +AUX</b>                                                         | +1 A                          |
| <b>Massima corrente erogata su +BELL</b>                                                        | +2 A                          |
| <b>Massima corrente erogata su -PGM</b>                                                         | -0.3 A                        |
| <b>Massima corrente erogata su +PGM</b>                                                         | +0.9 A                        |
| <b>Tipo di protezione da cortocircuito +BELL, +PGM, +AUX</b>                                    | Elettronica                   |
| <b>Misurazione della corrente carica su +BELL, +AUX</b>                                         | Supportata                    |
| <b>Rilevazione batteria guasta o scollegata</b>                                                 | Supportata                    |
| <b>Massima corrente di ricarica batteria</b>                                                    | +0.35 A / 0,7 A               |
| <b>Massima corrente di cortocircuito nel circuito di Alimentazione</b>                          | 3.15 A                        |
| <b>Tensione di spegnimento del pannello di controllo</b>                                        | 9.5 V                         |
| <b>Potenza del trasformatore nel CAS6PB</b>                                                     | 45 VA                         |
| <b>Batteria di backup supportata</b>                                                            | 12 Vdc 7 Ah / 20 Hr           |