

START8K GSM



DESCRIZIONE PRODOTTO Centrale: 8 Zone bilanciate programmabili come Istantanea, Ritardata e Tapparella; 1 uscita relè di allarme a doppio scambio; 2 uscite programmabili, relè e O.C.; Partizione in 2 gruppi di zone; Bus RS485 per collegare fino a 4 periferiche, tastiere, inseritori; Funzioni interattive vocali ed sms per programmazioni ed eventi allarme; 2 zone programmabili per caduta positivo/negativo o presenza positivo/negativo; Personalizzazione sia vocale che SMS delle zone della Centrale di allarme; Rubrica telefonica 10 numeri, max.20 cifre; Ascolto ambientale con controllo del guadagno microfonico; Programmazione da remoto di tutti i parametri, con menù vocale o SMS; Gestione centrale da remoto (RTC) con menu vocale o SMS; Programmazione scadenza SIM e visibilità numero SIM;

SCHEDA TECNICA

Numero di Zone in Centrale	8 NC bilanciate programmabili (ISTANTANEE, RITARDATE e AND)
Aree	2 Gruppi di parzializzazione
BUS seriale	Collegabili fino a 4 periferiche (tastiere, lettori, etc.)
Uscite programmabili (in Centrale)	2 uscite O.C.
Uscita Relé	1 a relé dedicato a scambio libero
Zona Chiave	1 zona chiave filare
Zona Tamper	1 antisabotaggio
Funzioni speciali	Allarme mancanza rete; Batteria bassa; Comunicazione di violazione di ingressi in allarme
Memoria eventi	Con ascolto vocale di eventi e anomalie
Zone veloci	Ingressi per contatti tapparelle
Esclusione zone	Da centrale o da tastiera
Chiavi memorizzabili	64 codici chiavi memorizzabili
Ingressi allarme	2 programmabili per caduta positivo/negativo o presenza positivo/negativo
Uscita guasto	1 O.C.
Uscite O.C.	2 gestibili da locale tramite tastiera o da remoto (passo-passo / impulsivo)
Menu vocale	Di programmazione e d'uso
Codici	Installatore + Utente
Messaggi vocali d'allarme e SMS	3, durata circa 12 sec.
Messaggi di Allarme	Sia vocali che SMS
Numeri telefonici Utente	10 numeri, max. 20 cifre
Ascolto ambientale	Con controllo del guadagno microfonico
Blocco cicli di chiamata	Sia da locale che da remoto mediante toni o SMS
Programmazione remota	Da remoto di tutti i parametri o telefonica o SMS
RTC	Funzione di gestione Centrale da remoto con menu vocale o SMS
Cicli di chiamata telefonica	Programmabili
Credito residuo	Lettura da remoto
Scadenza SIM	Con programmazione
Livello di campo	Lettura da locale o remota

SCHEDA TECNICA

Scanning	Per la ricerca del miglior gestore GSM
Orologio	Programmazione ora e data con aggiornamento automatico
Antenna GSM	In dotazione - bibanda a stilo in configurazione ? / 4 con connettore tipo SMA
Tensione di Alimentazione	13,8Vdc
Corrente erogabile	1,5A
Massima Batteria alloggiabile	12V 7Ah
Tipo di contenitore	Metallico 290 x 230 x 85 mm.