

## TELEGSM



Combinatore telefonico stand-alone GSM; 3 Ingressi di allarme con priorit  decrescente e memoria; Collegamento ingressi con caduta o assenza di positivo/negativo; 3 Messaggi vocali durata 12 sec.; 3 Messaggi SMS (1 per ogni ingresso); Possibilit  di blocco cicli di chiamata da locale e da remoto mediante toni DTMF o SMS; Ascolto ambientale con controllo del guadagno microfonico; Rubrica telefonica 10 numeri, max. 20 cifre; Uscita mancanza rete GSM; 1 Uscita O.C. guasto dedicata; 1 uscita O.C. gestibile da locale tramite tastiera e da remoto (passo-passo o impulsiva); Programmazione Locale da tastiera con menu vocale guidato o da remoto di tutti i parametri, con messaggi vocali o SMS; Numero di ripetizioni messaggi di allarme programmabili; Lettura del credito residuo da remoto; Scadenza SIM programmabile; Funzione in vita con periodicit  programmabile; Interrogazione memoria eventi; Funzione Scanning per la ricerca del miglior gestore GSM; Antenna GSM in dotazione; Alimentazione 13,8 Vdc - 350mA; Contenitore metallico dimensioni 120 x 120 x 32 mm.

### SCHEDA TECNICA

<b>Ingressi allarme :</b>	3 INGRESSI INDIPENDENTI
<b>Messaggi vocali :</b>	3 MESSAGGI, OGNUNO DA 12SEC. PER INGRESSO.
<b>Messaggi sms :</b>	10 NUMERI SMS PER OGNI INGRESSO
<b>Priorit� ingressi allarme :</b>	PRIORIT� DA INGRESSO 1 A 3
<b>Tipologia di collegamento ingressi :</b>	MANCANZA DI POSITIVO/NEGATIVO E PRESENZA DI POSITIVO/NEGATIVO, SELEZIONABILE
<b>Ingresso blocco chiamate :</b>	INGRESSO BLOCCO CHIAMATE A PRESENZA DI POSITIVO
<b>Rubrica numeri telefonici :</b>	MAX 30 NUMERI, 10 NUMERI PER OGNI INGRESSO. UTILIZZABILI PER MESSAGGI E SMS
<b>Rubrica funzione clip :</b>	10 NUMERI PER USCITA CLIP
<b>Uscite clip :</b>	1 USCITA IMPULSIVA O BISTABILE, OPEN COLLECTOR DA 100MA
<b>Uscite guasto :</b>	1 USCITA OPEN COLLECTOR DA 100MA PER SEGNALAZIONE GUASTO RETE GSM + 1 contatto Tamper
<b>Risposta su stato uscita :</b>	PROGRAMMABILE CON SQUILLO DI RISPOSTA O SMS
<b>Programmazione :</b>	PROGRAMMABILE CON GUIDA VOCALE DA LOCALE CON TASTIERA E DA REMOTO CON DTMF
<b>Numero cicli di chiamata :</b>	PROGRAMMABILE DA 1 A 9
<b>Numero ripetizioni msg allarme :</b>	PROGRAMMABILE DA 1 A 9
<b>Info su credito residuo :</b>	TRAMITE SMS DI RICHIESTA, RISPOSTA SU SMS PER GESTORI: WIND,TIM,VODAFONE
<b>Funzione scadenza sim :</b>	DATA SCADENZA SIM IMPOSTABILE CON SMS ED INVIO SMS A SCADENZA
<b>Funzione numero privato :</b>	SI, PROGRAMMABILE
<b>Funzione -in vita- :</b>	SI, PROGRAMMABILE A CICLI PERIODICI PREIMPOSTATI
<b>Interrogazione livello segnale :</b>	IN LOCALE TRAMITE LAMPEGGIO LED, REMOTO TRAMITE SMS
<b>Microfono/altoparlante :</b>	INTEGRATI, PER

SCHEDA TECNICA

REGISTRAZIONE/ASCOLTO  
MESSAGGI/ASCOLTO AMBIENTALE.

<b>Batteria di backup utilizzabile :</b>	-
<b>Contenitore :</b>	METALLICO DI COLORE BIANCO CON TAMPER ANTI-APERTURA.
<b>Alimentazione :</b>	13,8Vdc +/- 10% DA 35 A 350mA STAND- BY/TRASMISSIONE
<b>Dimensioni :</b>	120x120x32mm
<b>Antenna :</b>	INTERNA, INTEGRATA.