

START8K



DESCRIZIONE PRODOTTO Kit centrale antintrusione 8 zone programmabili come Istantanea, Ritardata o Tapparelle; 1 zona antisabotaggio; 2 Gruppi di parzializzazione; 1 uscita relé di allarme; 2 uscite programmabili relé o O.C.; Controllo presenza rete a LED; Memoria allarme; 1 zona filare per ingresso chiave; memorizzabili fino a 50 chiavi; Include: 1 lettore BLMA serie Magic) e 3 Chiavi elettroniche BK. Tensione di alimentazione 13,8 Vdc; Corrente erogabile 1,5A; Massima batteria alloggiabile 12V - 7Ah; Contenitore metallico - Dimensioni 290 x 230 x 85 mm.

SCHEDA TECNICA

Ingressi	8 ZONE NC PROGRAMMABILI COME Istantanee o Ritardate (Contatti Veloci); 1 ZONA 24 ORE PER IL TAMPER;
Partizioni	2 GRUPPI GESTIBILI DA INSERITORE E PROGRAMMABILI DA PANNELLO CENTRALE
Uscite	1 USCITA RELE' DI ALLARME; 2 USCITE O.C. PROGRAMMABILI COME STATO IMPIANTO, MANCANZA RETE, CHIAVE FALSA E TEMPO DI INGRESSO
Controllo presenza rete	SI
Memoria allarme	SI
Codice chiavi	50 CODICI CHIAVE MEMORIZZABILI SU MEMORIA NON VOLATILE
Inseritori collegabili	4 INSERITORI IN PARALLELO SU BUS RS-485
Programmazione	SEMPLIFICATA CON MICROINTERRUTTORI
Combinatore gsm	POSSIBILITA' DI FISSAGGIO A BORDO
Contenitore	METALLICO
Tensione	230V 50Hz +/- 10%; CORRENTE NOMINALE ALIMENTATORE CENTRALE 13.8 Vdc 1.5A
Protezioni da cortocircuiti	TRAMITE FUSIBILI
Temperatura di funzionamento	+5°C ~ +40°C
Batteria allocabile	12.7V 7 Ah NON IN DOTAZIONE