
3000R

DESCRIZIONE PRODOTTO BASE DI MONTAGGIO A RELE PER RILEVATORI ANTINCENDIO SERIE 3000, COLLEGAMENTO A 4 FILI

SCHEDA TECNICA

Linee Urbane	2 accessi base (2T0-S0)
Derivati	24 Ibridi
Citofonico	1 chiamata
Protezioni	su ingressi linea, interni e alimentazione
Cablaggio	2 fili per ogni telefono standard; 4 fili per ogni telefono di sistema o dedicato
Montaggio	a parete o su armadio rack 19"
Alimentazione	220V ac
Consumo max	80W
Dimensioni	1 unità su rack 19" 438x270x44 mm
Peso max ogni unità modulo	Kg 5,0 circa

Produttore [TOP-VIDEOSTAR](#)